

Bedienungsanleitung

Passend zu MP 55 L

Art.Nr.:

103-016-03-001-00



Technische Daten	MP 55 L
Versorgungsspannung :	230 VAC
Ladefunktion für :	USB Apple Lightning Connector
AC Leistungsaufnahme :	< 0,5 VA Standby 6 VA bei Nennleistung
Abmessungen :	71mm(H) x 71mm(B) x 50mm(T)
Gewicht :	0,15 kg

Anschluß der Stromversorgung



Schließen Sie die 230 V-Stromversorgung an. Stecken Sie dazu das Kabel in die Klemmen und schrauben es mit den an der Frontseite zugänglichen Schrauben fest.

Hinweis:

Zur zusätzlichen Isolation liegt der **Silikonschlauch** bei. Schneiden Sie diesen in zwei gleichlange Stücke.

Führen Sie nun die Adern (L) und (N) des 230V-Kabels durch den vorgesehenen Schutzschlauch hindurch. Legen Sie dann die Adern auf die Anschlussklemme auf. Führen Sie den Silikonschlauch so weit als möglich an die Klemmen heran.

Achtung:

Beim Anschluss der Versorgungsspannung (230 VAC/50Hz) ist die elektrische Anlage stromlos zu schalten.

! Die Versorgungsleitung muss mit Sicherungsautomat (max. 16A) abgesichert sein.(c).

Betrieb & Bedienung

Vielen Dank für den Kauf unseres unter-Putz-Ladegerätes für Smartphones. Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit für diese kurze technische Information.

Montagezubehör:

- 4 x PT-Schraube 3x16
- Silikonschlauch (Länge: 250 mm)
- 4 x Papp-Abstandsring
- 2 Schrauben M3 zur Befestigung des Auslegers

Montage in Schalterprogramm



Der MP 55 L wird in UP-Dosen mit 68 mm Durchmesser und einer Tiefe von 63 mm montiert. Dazu liegen vier PT Schrauben 3 x 14 bei.

Schrauben Sie die UP-Einheit des MP 55 L mit den beiliegenden PT-Schrauben in die UP-Dose. Nachdem die UP-Einheit montiert ist, werden der Rahmen und die mitgelieferte Frontplatte aufgesteckt.

! Höhendifferenzen zwischen Frontplatte und Rahmen können durch mitgelieferte Ausgleichsrahmen ausgeglichen werden. Die Abmessungen der Frontplatte sind 55 x 55 mm.



Schieben Sie den Ausleger vorsichtig in die dafür vorgesehene Halterung. Es ist darauf zu achten, dass der 10-polige Stecker nicht verbogen wird. Schrauben Sie dann den Ausleger mit den 2 mitgelieferten Schrauben M3 an der Unterseite fest.

Hinweis:

Die Rahmen sind nicht Bestandteil des Geräts. Sie müssen je nach gewähltem Schalterprogramm beim Elektro-Großhändler bestellt werden.

Betrieb & Bedienung

Der MP 55 L ist nach Anschluss der Versorgungsspannung ständig zur Ladung externer Geräte betriebsbereit.

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Mobilgerät zu laden:

- Über den Lightning-Stecker für iPhones
- Über den USB-Anschluss für Smartphones anderer Hersteller

Drehen Sie den Drehteller an der Stütze bis der jeweils erforderliche Stecker vorne steht. Entfernen Sie die Schutzhülle von Ihrem Smartphone und stecken Sie das Gerät auf.

Ausgabe des Dokuments
(Technische & optische
Änderungen vorbehalten)
06.11.2017



**Sicherheits-
Informationen**



**Bei unsachgemäßer Behandlung
entfällt die Garantie!**

Beachten Sie zusätzlich zu den Hinweisen dieser Anleitung die landesspezifischen Sicherheitsvorschriften.

Verwendung:

Im Innenbereich.

Einsatztemperatur: +5 bis +30°C.

**Das Gerät ist nicht geeignet zum
Betrieb im Außenbereich.**

Hinweis:

Fehlermeldung beim Einstecken des iPhone

Bitte installieren Sie an Ihrem Gerät die Betriebssystem-Software iOS 5.1 oder höher.

! Tragen Sie Sorge dafür, dass Ihr Gerät immer auf dem aktuellsten Software-Stand ist.

Führen Sie bei Bedarf ein Update durch.

Allgemeine Hinweise:

Produktregistrierung und erweiterte Gewährleistung unter:

www.whd.de/Produktregistrierung



Dieses WHD-Produkt erfüllt die CE-Kennzeichnungs-kriterien. Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.



**Wir nehmen am INTERSEROH-Verbund teil.
Die Gerätekomponenten können zur Entsorgung der
Kunststoff- und Metallwiederverwertung sowie dem
Recycling von Elektronikteilen zugeführt werden.**

WHD - Wilhelm Huber+Söhne GmbH+Co.KG
Bismarckstr. 19
78652 Deißlingen
Tel. Zentrale 0 74 20 / 8 89-0
Fax Zentrale 0 74 20 / 8 89-51

WHD
E-Mail: info@whd.de
Web: www.whd.de

Manual applicable for

MP 55 L

Product-No.:

103-016-03-001-00



Specifications	MP 55 L
Supply Voltage :	230 VAC
Connection via :	USB Apple Lightning Connector
AC Power :	< 0,5 VA Standby 6 VA rated power
Dimensions :	71mm(H) x 71mm(B) x 50mm(T)
Weight :	0,15 kg

Connecting power supply



Connecting the 230V AC cable:

Plug the cable into the terminal and screw it firmly with the screws on the front.

Note:

To protect the device against electromagnetic interference there is the **silicone tube**.

Cut it into 2 pieces and run the wires (L) and (N) of the 230V cable through the tubes before connecting them to the terminal. Push the silicone tube as far as possible onto the terminal.

Attention:

When connecting the supply voltage (230V ~ / 50Hz), the electrical system must be voltage free.

! The supply line must be protected with circuit breaker (max. 16A).

Operation

Thank you for buying our compact in-wall mounted charger for smartphones. Please read this manual carefully, especially the safety and security information.

Mounting Accessories:

- 4 pieces. PT screws 3x16
- Silicone tube (length: 250 mm)
- 4 pieces. cardboard distance rings
- 2 screws M3 for fixing the cantilever


Mounting



The MP 55 L is mounted in a wall-box with 68 mm diameter and depth of 63 mm. Four PT screws, 3 x 16 are included.

Screw the UP unit of the MP 55 BTL supplied with the PT-screws into the wall outlets. After the flush-mounted unit has been installed, the frame and the supplied front panel can be clipped-on.

! Height differences between the front panel and frame can be offset by a compensation frame. The dimensions of the front panel are 55 x 55 mm.



Now the cantilever must be slipped-in carefully. Ensure that the 10-pin connector is not stressed or bent.

The cantilever must now be fixed with the two M3 screws at the bottom.

Note:

The frame is not part of the device. It must be ordered according to the chosen program switches from the switch manufacturer.

Operation

By connecting the MP 55 L to the power supply the device is now ready for operation.

There are two possibilities to connect a mobile device:

- with Lightning connector for iPhones
- with USB connector for Smartphone's of other manufacturers

Adjust the turntable on the support device until the required connector is in front. Remove the protective cover from the phone and plug it on.

Version
(Technical and optical
modifications reserved)
06.11.2017



Safety & Security Informations



Improper handling may void warranty.

In addition to this guidance please comply with your own country-specific safety & security regulations.

Intended Use:

Indoors, ceiling or wall mounting

Operating temperature:
+5 ... + 30 °C.

The device is not suitable for outdoor operation.

Note:

Error message when plugging the iPhone:

Please install to your device's operating system software iOS 5.1 or later.

Make sure that your device is always on the latest software version.

If necessary, run an update.

Note:

Product registration and extended warranty at:

www.whd.de/Produktregistrierung



This product supports all CE-marking criteria. The declaration of conformity certificate can be obtained from WHD.



WHD are members of the INTERSEROH association. We participate in the dual system as well as other industry-specific solutions. Therefore, plastic, metal and electronic parts can all be recycled.

WHD - Wilhelm Huber+Söhne GmbH+Co.KG
Bismarckstr. 19
D-78652 Deißlingen
Tel. Zentrale +49 74 20 / 8 89-0
Fax Zentrale +49 74 20 / 8 89-51

WHD

E-Mail: info@whd.de
Web: www.whd.de